

## Date tehnice

Parametru	Măsura unitate	Valoare
Model	-	RDP-CDL28
Încărcător		
Tensiunea nominală de alimentare	V AC	230
Frecvența curentului alternativ	Hz	50
Tensiunea de ieșire	V DC	21.5
Curent incarcare	A	0.4
Timp de încărcare baterie	h	3-5
Clasă de protecție	-	II
Masina de gaurit si insurubat cu acumulator		
Tensiune nominală	V DC	18
Turatie in gol	min <sup>-1</sup>	0-400 / 0-1400
Diametrul prindere in mandrină	mm	10
Trepte de reglare a cuplului	-	18+1
Trepte de turatie	-	2
Cuplu maxim	Nm	38
Tipul acumulatorilor	-	Li-ion
Încărcarea bateriei electrice	Ah	1.5

1. Instrucțiuni generale pentru o funcționare sigură.

Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur.

1.1. Siguranța la locul de muncă.

1.1.1. Păstrați locul de muncă curat și bine luminat. Accidentarea și iluminarea necorespunzătoare pot contribui la apariția