



### Caracteristici de baza

- monofazic
- setări digitale de modificare a parametrilor
- afișajul valorii de tensiune curente
- indicarea conectării sarcinii
- indicarea tensiunii după ultima oprire
- pornirea automată a curentului după normalizarea tensiunii
- funcția de resetare a parametrilor din fabrică
- posibilitatea de calibrare a valorii voltmetrului
- conectare directă la priză

### Setari programabile

- limitele superioare și inferioare de oprire a tensiunii
- timpul de întârziere al pornirii

### PARAMETRII TEHNICI

- curentul maxim în sarcină:
- tensiunea măsurată:
- timpul de oprire la limita superioară:
- timpul de oprire la limita inferioară:
- limita inferioară de oprire a tensiunii (programabilă):
- limita superioară de oprire a tensiunii (programabilă):
- timpul de întârziere al pornirii (programabil):
- eroare voltmetru:
- \*- setări din fabrică

### VP-16AN

- 16A, nu mai mult
- 50-400 V
- 0,02 sec.
- 1(120-170V), 0,02(<120V) sec.
- 120-200 (170\*) V
- 210-270 (250\*) V
- 5-600(15\*) sec.
- 1%