

Modulul de intrerupator VL-FC2SZ2-2G, face parte din noua generatie de intrerupatoare tactile Livolo, module imbunatatite, ce vin cu un design nou, un consum de energie redus in modul stand-by, senzor tactil cu un timp de raspuns mai rapid, compatibilitate cu o gama extinsa de tipuri de becuri si un chip intern mai performant fata de modelele anterioare.

Este fabricat din materiale de o calitate superioara fata de alte produse similare regasite pe piata, cu o carcasa ignifuga, ce nu produce arc electric.

Datorita butonului cu iluminare LED, intrerupatorul poate fi gasit usor si pe intuneric.

Specificatii tehnice:

- **Produs:**

Intrerupator tactil (touch)

- **Tip:**

Dublu

- **Funcții:**

Cap-Scara / Cruce

De pe aplicatie cu ajutorul hub-ului Livolo EC

Vocal - cu aplicatia Amazon Alexa sau Google Home (este necesar si achizitionarea hub-ului Livolo EC)

- **Utilizare:**

Rezidential / General

- **Dimensiuni:**

46.5 x 46.5 x 37 mm

- **Panou/Rama inclus(a):**

Nu

- **Durata medie de viață:**

100.000 de acționări

- **Poate fi acționat de la telecomandă (wireless):**

Nu

- **Putere maximă instalată:**

1000 W

- **Curent nominal:**

5 A

- **Tensiune maximă:**

250 V

- **Consum propriu:**

< 0.1 mW

- **Condiții de operare:**

-10~40°C / Umiditate Relativa < 95%

- **Mod de funcționare:**

Touch screen (prin atingere)

- **Montaj:**

Ingropat

- **Standard:**

Clasic / German

- **Număr doze standard:**
1
- **Certificări:**
CE, RoHS
- **Grad de protecție:**
IP44
- **Poate fi actionat de pe smartphone:**
Da, cu ajutorul hubului Livolo EC
- **Poate fi controlat vocal:**
Da, cu ajutorul hubului Livolo EC