

<b>GOP 30-28</b>	
	0 601 237 0B0 (3165140842754), 0 601 237 0B1 (3165140842686), 0 601 237 0C0 (3165140856416), 0 601 237 0D0 (3165140856331), 0 601 237 0E0 (3165140856348), 0 601 237 0F0 (3165140856386), 0 601 237 0G0 (3165140856355), 0 601 237 0H0 (3165140856362), 0 601 237 0K0 (3165140856393), 0 601 237 0L0 (3165140856409), 0 601 237 000 (3165140842716), 0 601 237 001 (3165140842648), 0 601 237 002 (3165140870092), 0 601 237 005 (3165140874779), 0 601 237 006 (3165140875134), 0 601 237 030 (3165140842723), 0 601 237 031 (3165140842655), 0 601 237 032 (3165140875141), 0 601 237 040 (3165140842778), 0 601 237 041 (3165140842709), 0 601 237 050 (3165140842761), 0 601 237 051 (3165140842693), 0 601 237 060 (3165140842730), 0 601 237 061 (3165140842662), 0 601 237 070 (3165140842747), 0 601 237 071 (3165140842679), 0 601 237 080 (3165140856379), 0 601 237 081 (3165140870115)
GOP 30-28 (EAN)	
Alocare mailing	Holz
Alocare mailing	Metall
Subdiviziune categorie de produse	Scula multifuncțională
Poziționare	Cel mai bun raport preț-performanță din categoria Bosch StarlockPlus
Avantajul utilizatorului incl. Argument	Motor de 300 W și interfață Starlock superioară cu conexiune tridimensională optimizată pentru cel mai bun transfer al forței
	Mânerul ergonomic mic asigură manevrare comodă și un control optimizat al sculei
	Montarea magnetică asigură schimbarea ușoară a accesoriului
Alte avantaje	Interfața 3D pentru transferul de putere cu pierderi minore de la aparat la accesorii
Putere nominală	300 W
Oscilații la mers în gol	8.000 – 20.000 vibrații/min
Unghi de oscilație în stânga și dreapta	1,4 °
Greutate	1,5 kg
Nivel presiune sonoră	81 dB(A)
Nivel putere sonoră	92 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 81 dB(A); Sound power level 92 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
0 601 237 0B0	
0 601 237 0B1	
0 601 237 0C0	
0 601 237 0D0	
0 601 237 0E0	
0 601 237 0F0	
0 601 237 0G0	
0 601 237 0H0	
0 601 237 0K0	
0 601 237 0L0	
0 601 237 000	
0 601 237 001	
0 601 237 002	

0 601 237 005	
0 601 237 006	
0 601 237 030	
0 601 237 031	
0 601 237 032	
0 601 237 040	
0 601 237 041	
0 601 237 050	
0 601 237 051	
0 601 237 060	
0 601 237 061	
0 601 237 070	
0 601 237 071	
0 601 237 080	
0 601 237 081	